




904 RFID/2

Una famiglia di lettori
di prossimità compatti
per fissaggio a parete



Ampia gamma di tecnologie di prossimità con moduli di sola lettura e lettura/scrittura:

- 904.200.17 lettore RFID125KHz 64 bit sola lettura (EM-H4102 compatibile), uscita in quattro emulazioni selezionabili: buffered ClockData (magnetico), Wiegand, (Barcode C39), RS232 9600n8
- 904.201.14 lettore ISO 14443A/B & ISO15693, Mifare®. Uscita magstripe e TTL seriale lettura e scrittura - da esterno
- 904.202.14 lettore ISO14443A/B & ISO15693, Mifare®. Uscita magstripe (buffered), RS232 lettura scrittura, Wiegand (mediante comando 232), connettore Molex, 12 Vdc - da esterno
- 904.205.15 LEGIC® + ISO 14443A + 15693, magstripe, TTL seriale
- 904.206.15 LEGIC® + ISO 14443A + 15693, magstripe bufferizzato e interfaccia RS232
- Gli RFID/2 sono lettori per scopi generici e moduli di lettura/scrittura che possono essere utilizzati in tutte le applicazioni di identificazione automatica.
- Nelle versioni bufferizzate Wiegand e Magstripe (Clockdata) la lunghezza del collegamento può raggiungere i 100m.
- In collegamento bidirezionale RS232 (o TTL) consentono la completa gestione lettura/scrittura di applicazioni multisegmentate e di Multi-applicazioni.
- Le applicazioni di massima sicurezza possono essere implementate con l'utilizzo della tecnologia LEGIC® advant con trasmissioni crittate.

I lettori RFID/2 possono essere supportati da tutti i terminali della gamma Zucchetti Axxess in applicazioni di sola lettura. Le applicazioni di lettura/scrittura di solito necessitano di uno sviluppo SW customizzato.

Segnalazioni utente

Buzzer (solo nella versione 125 KHz).

LED rosso e LED verde, controllati dal dispositivo Host (il rosso controllato anche dal lettore nelle versioni non LEGIC®).

Distanza di lettura

Da 30 a 150mm, a seconda della tecnologia RFID utilizzata.

Fissaggio a parete

Due fori passanti frontali per fissaggio a vite a parete. Coperchio di plastica trasparente a protezione delle viti e dei LED. Il cavo fuoriesce direttamente dal retro del lettore nell'apposito foro praticato nel muro. Oppure in basso (o lateralmente) attraverso apposite canalette da aprire.

Versioni OEM

Disponibili versioni solo circuito, senza contenitore.

Certificazioni

CE e FCC.

Caratteristiche fisiche ed elettriche

Alimentazione: +5..16Vdc 80mA (versione 904.200.17)

+5Vdc 70mA (versioni 201.14; 205.15)

+5..16Vdc 100mA (versioni 200.17; 202.14; 206.15)

Ambiente: IP65

Funzionamento: -20°..+60°

Dimensioni: mm 102 x 42 x 23

ZUCCHETTI
A X E S S

Zucchetti Axxess S.p.A.

Via della Filanda 22 • 40133 Bologna, Italy

Tel. +39 051 3519311 • Fax +39 051 3519399

Via Turati, 111 • 20023 Cerro Maggiore (MI), Italy

Tel. +39 0331 423211 • Fax +39 0331 423299

USA Tel. +1 978 688 6401

Email: contact@axessstmc.com

www.zucchettiaxxess.com